


Die langlebigen LEDs der Notausgangsleuchte Senso-Exit-0301-B weisen den Rettungsweg auf eine Entfernung von bis zu 25m.

Die Notausgangsbeleuchtung wird an der Wand befestigt und ist sofort einsatzbereit. Vier austauschbare Piktogramme bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf die Richtung. Es ist eine Dauer- sowie Bereitschaftsschaltung möglich. Über drei LEDs zeigt die Notausgangsleuchte an, ob sie lädt, es ein Problem gibt und ob sie in Betrieb ist.



Lieferumfang	Notausgangsleuchte Senso-Exit-0303 Vier Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten)
Leuchtmittel	SMD LED
Lichtstrom	400LM±5%
Erkennungsweite	32m
Betriebsspannung	100-240V AC, 50-60Hz
Leistung	5W
Ladezeit	24 Std.
Akkumulator	3,6V Ni-Cd
Akkulaufzeit	>3 Std.
Betriebsmöglichkeiten	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	1
Schutzart	IP40
Testmodus	Manueller Test
Arbeitstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Stahlgehäuse mit PMMA



Installationsinformationen

Die Installation, Montage oder Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

Die Betriebsspannung beträgt 100-240V AC, 50/60Hz. Die grüne Lampe zeigt betriebsbereitschaft an.

Nur gemäß Schutzklasse 1 installieren.

Für den elektrischen Anschluss den schwarzen oder braunen Draht (stromführender Leiter) des Anschlusskabels mit Klemme L befestigen und den blauen Draht (Neutralleiter) der Verbindungsleitung mit der Klemme N.

Hängen Sie nichts am Produkt auf oder befestigen etwas daran.

Decken Sie das Produkt nicht ab und sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.

Im Falle einer Fehlfunktion dürfen Sie das Produkt NICHT berühren oder weiter betreiben. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung über einen externen Schalter.

Nur in trockenem Zustand verwenden. Das Gerät nicht an ätzenden, brennbaren oder explosiven Stellen nutzen.

Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es fest auf einer stabilen, ebenen und kippfesten Oberfläche montiert ist.

Betreiben Sie das Gerät nur auf normalen oder nicht brennbaren Oberflächen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Schaden erleiden, z.B. durch Verbrennungen von heißen Oberflächen oder durch elektrische Schläge.

Einbau/Montage

Wandbefestigung (Aufputz)

Piktogramm Anbringung

Die Piktogramme werden auf einer Seite angebracht. Das Piktogramm kann jederzeit wieder ausgetauscht werden.

Wartung und Pflege

Lichtquelle:

Die Lichtquelle dieser Leuchten darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Batterie:

Wenn die angegebene Betriebszeit von 3 Stunden nach vollständiger Aufladung des Akkus nicht erreicht wird, sollte die Batterie sofort ersetzt werden.

Batterieersatz:

Lösen Sie die Transportsperre (Kabelbinder).

Ziehen Sie den Akku heraus.

Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue ein.

Stecken Sie den Stecker wieder ein.

Anmerkung: Der Kabelbinder der Batterie dient nur zur Transportsicherung und wird nicht weiter benötigt, wenn die Notausgangsleuchte permanent fest installiert ist.

Pflege:

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie das Produkt reinigen.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten, weichen und flusenfreien Tuch.

Bitte beachten Sie auch zusätzliche Hinweise zur Wartung und Pflege.

Aufbewahrung:

Das Produkt muss in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Belasten Sie das Produkt während der Lagerung nicht mechanisch.

Entsorgung

Entsorgung (Europäische Union):

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit den normalen Haushaltsabfällen, sondern geben Sie es an den örtlichen Sammelstellen für solche Geräte mit der Kennzeichnung gemäß WEEE Richtlinie (2012/19/EU) ab.

Hinweis zu gebrauchten Batterien/Akkus:

Geben Sie nur vollständig entladene Batterien/Akkus zurück.

Kleben Sie die Pole während der Lagerung und Entsorgung ab, damit keine Kurzschlüsse auftreten.

Zertifiziert nach

CE, ROHS, EN 60598-2-2

Gewährleistung 3 Jahre

Datenblatt vom

30.03.2021

